

**НАИМЕНОВАНИЕ**

Напряжение питания датчика
 Диапазон рабочих частот
 (неравномерность АЧХ ± 1 дБ)
 Напряжение питания
 Ток потребления
 Диапазон рабочих температур
 Выходное сопротивление
 Входной/выходной соединители
 Соединители для подключения питания
 Материал корпуса
 Масса
 Назначение
 Особенность

A003-01

$\pm 12В \pm 10\%$
 0,5 ...30 000 Гц
 $+12В \pm 10 \%$
 $< 50 \text{ мА}$
 $-40 \dots +85 \text{ }^\circ\text{C}$
 $< 100 \text{ Ом}$
 клеммники
 клеммники
 алюминий
 125 г
 для датчиков с выходом по напряжению
 крепление на DIN-рейку